

Trenntransformatoren 400 V / 400 V

Isolating transformers 400 V / 400 V

SPEZIAL: Transformatoren zur galvanischen Trennung von Elektro-Anlagen.
FEATURES: Transformers for the galvanic isolation of electrical equipment.

BAUART: Offene Ein-Phasen- oder Drei-Phasen-Trenntransformatoren 400 V / 400 V, z.B. zur
DESIGN: Montage im Schaltschrank

Open frame single phase or three phase isolating transformers 400 V / 400 V, e.g. for
installation in a switchboard

URSPRUNG: Made in Germany
ORIGIN:



EINGANG: Anschlußklemmen
INPUT: Connecting terminals

AUSGANG: Anschlußklemmen
OUTPUT: Connecting terminals



Typ/Model	Leistung/Power	Eingang/Input	Ausgang/Output	Maße/Dimensions	Gewicht/Weight
120 416 025	2500 VA	3 x 400 V	3 x 400 V	240 x 140 x 210 mm	25 kg
150 417 005	5000 VA	3 x 400 V	3 x 400 V	305 x 200 x 335 mm	46 kg
210 419 010	10000 VA	3 x 400 V	3 x 400 V	420 x 170 x 445 mm	72 kg
240 406 016	16000 VA	3 x 400 V	3 x 400 V	480 x 240 x 470 mm	107 kg

Transformatoren mit anderer Leistung oder in anderer Ausführung auf Anfrage.
Transformers with other power or other versions on request.